

# Zutrittskontrolle

RFID Kartenleser oder Pin  
RFID Zubehör

## PE-RFID-24V

**Multifunktionsgerät Zutrittskontrolle  
über PIN Code oder RFID Karte  
Stabile Ausführung  
Einfache Bedienung ohne PC  
Zwei Ausgänge**

### **Technische Daten**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Betriebsspannung:   | 12...24V DC   |
| Stromaufnahme       | max. 60mA   |
| RFID Type           | 125KHz ( EM4...)  |
| Lesedistanz         | 30mm bis 60mm   |
| Anzahl Nutzer       | max. 1100 Nutzer auf Relais 1<br>max. 100 Nutzer auf Relais 2 |
| Ausgänge:           | 2 Relaiskontakte, potentialfrei                               |
| Belastbarkeit       | max. 48V / 0,50A  |
| Gehäuse             | Aluminiumdruckguss<br>Tasten (Edelstahl)                      |
| Abmessungen         | 135mm x 58mm x 26mm   |
| Schutzart           | IP68  |
| Betriebstemperatur: | -25°C bis +60°C   |
| Luftfeuchtigkeit    | 5% bis 90% RL nicht kondensierend                             |



### Optionales Zubehör

RFID-Karten  
Neutralweiß, nummeriert  
Scheckkartenformat



RFID-Chip als Schlüsselanhänger

| Artikel Nr. | Artikel     | Bezeichnung                                  | Verpackungseinheit | Preis St. / m / Vp. |
|-------------|-------------|--|--------------------|---------------------|
| 1-501       | PE-RFID-24V | Zutrittskontrolle über Pin oder RFID-Karte   | 1 Stück            |                     |
| 1-502       | PE-RFIDK    | RFID-Karte neutral weiß mit laufender Nummer | 1 Stück            |                     |
| 1-503       | PE-RFIDC    | RFID-Chip als Schlüsselanhänger              | 1 Stück            |                     |